

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
WY10M ARN	-	SMD 2835 EPISTAR	2W	220-240V AC	-	-	-	-	-	-	-	0,90 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Emergency light fitting equipped with SMD 2835 LEDs, for surface mounting on the wall or on the ceiling, with ARROW RIGHT pictogram, new model. Emergency run time 3hours, maintained operating mode.

RO - Corp de iluminat de siguranță echipat cu LED-uri SMD 2835, pentru montaj aparent pe perete sau tavan, cu pictogramă SĂGEATĂ DREAPTĂ, model nou. Autonomie de funcționare de 3 ore, regim de funcționare permanent.

IT - Apparecchio per illuminazione di sicurezza equipaggiato con LED SMD 2835, installazione a parete o a soffitto, compreso di pittogramma FRECCIA DESTRA, modello nuovo. Autonomia di funzionamento 3 ore, versione permanente.

Housing / Corp / Corpo

EN - Housing of white self-extinguishing polycarbonate, UV-stabilized and anti-yellowing treated. Steel board support for the inverter and battery electrostatically painted in white.

RO - Carcasă din policarbonat, cu auto-stingere, stabilizat la raze UV, antiîngălbenire, de culoare albă. Suport din tablă de oțel, vopsit în câmp electrostatic, culoare albă pentru invertor și bateria de acumulatori.

IT - Corpo in policarbonato autoestinguento, stabilizzato ai raggi UV, anti-ingiallimento, colore bianco. Supporto per invertitore e batteria in lamiera di acciaio verniciato a polveri colore bianco.

Optics / Sistem optic / Ottica

EN - Diffuser of transparent acryl with the pictogram inserted.

RO - Dispensor din acril transparent cu pictograma inserată.

IT - Diffusore acrilico compreso di pittogramma installato.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Block of terminals 2P (L, N, 10A/250V/2,5 mm²) for the control circuit (live and neutral, unswitched from the main switch board). "Plug-in" connector for the connection of the battery to the inverter plate. Ni-Cd batteries pack, 3,6V, 0,9 Ah, recharge time 24h. Protections against overcharge and complete discharge of the battery.

RO - Clemă de conexiuni 2P (L, N, 10A/250V/2,5 mm²) pentru circuitul mator (fază și nulul de lucru neîntrerupt din tabloul principal). Conector "plug-in" pentru conectarea acumulatorului la placa cu invertorul. Baterie de acumulatori Ni-Cd 3,6V, 0,9 Ah, cu timp de reincărcare de 24h. Protecții pentru supraîncărcarea și descărcarea totală a acumulatorilor.

IT - Morsetto di collegamento 2P (L, N, 10A/250V/2,5 mm²) per il circuito di controllo (fase e neutro, senza interruzione del quadro elettrico principale). Connettore "plug-in" per collegare la batteria alla piastra dell'invertitore. Batteria Ni-Cd, 3,6V, 0,9 Ah, tempo di ricarica di 24h. Protezione per il sovraccarico e scaricatura completamente della batteria.

Range of applications / Aplicații / Campi di applicazione

EN - Escape way emergency lighting in office buildings, schools, hospitals, shops, hotels, restaurants, small warehouses.

RO - Iluminat de siguranță de evacuare și marcare hidranți în clădiri de birouri, școli, spitale, magazine, hoteluri, restaurante, depozite de mici dimensiuni.

IT - Illuminazione delle vie di esodo e dell'idrante in edifici per uffici, scuole, ospedali, negozi, alberghi, ristoranti, piccoli depositi.

